









電源供應器

PSB/PSU 系列

	不斷電電源供應器							迷你型 電源供應器
型號	PSB3A PSB5A	PSU-2A12V-230	PSU100	PSU200N-120 PSU200N-230	PSU310-120 PSU310-230	PSU510-120 PSU510-230	PSU320-12 PSU320-24	PSU18-12TB PSU18-24TB
型號								
電源供應形式	線性式	線性式	線性式	線性式	線性式	線性式	交換式	交換式
特色	環型變壓器	環型變壓器	—	延遲時間調整	內建紅色閃光燈和蜂鳴器	自行選擇12或24VDC輸出	紅色閃光燈和蜂鳴器	體積小·安裝容易
輸入電壓 (VAC)	220 - 240 (另有110 ~ 120)	230	120, 230	120, 230	110, 230	110, 230	100 - 240V 50/60 Hz	100 - 240V 50/60 Hz
輸出電壓 (VDC)	3A 13.8V/27.6V 5A 13.8V/27.6V	2A/13.8V (24W)	2A/13.4 (24W) 2A/27.6 (48W)	2A/13.8V (24W)	2A/13.8V (24W)	3A/13.8V (36W) or 2A/27.6V (48W)	3A/13.8V (36W) 2A/27.6V (48W)	1A/12V 0.5A/24V
LED狀態指示燈	AC, DC, 電池	電源	—	—	DC電池	DC電池	AC, DC電池	電池
防破壞開關	有	無	無	無	無	無	無	無
緊急系統接點	無	無	無	無	有	有	有	無
選配件	電源分流板	—	—	—	—	延時調節功能板 功能板支架 主電源開關	延時調節功能板 功能板支架	—
尺寸 (mm)	320 x 325 x 89.5	310 x 227 x 86	210 x 220 x 80	310 x 227 x 86	310 x 227 x 86	330 x 330 x 86	321 x 277 x 90	55 x 48 x 40
保護功能	低電池電壓 DC輸出電路短路 充電電池極性相反 AC & DC過電流 DC輸出過熱	低電池電壓 DC輸出電路短路 充電電池極性相反 AC & DC過電流 DC輸出過熱	DC輸出電路短路 充電電池極性相反 AC & DC過電流 DC輸出過熱	DC輸出電路短路 充電電池極性相反 AC & DC過電流 DC輸出過熱	DC輸出電路短路 充電電池極性相反 AC & DC過電流 DC輸出過熱	DC輸出電路短路 充電電池極性相反 AC & DC過電流 DC輸出過熱	低電池電壓 DC輸出電路短路 充電電池極性相反 AC & DC過電流 DC輸出過熱	—

電源供應器

PSM 系列

高效率交換式電源供應器

型號	插入式安裝	DIN 滑軌安裝						
	PSM-28T	PSM-01T-4-AC230V	PSM-02-AC230V	PSM-10T	PSM-112S	PSM-224S	PSM-312S	PSM-512S
								
輸入電壓 (VAC)	100 - 240V 50/60 Hz	230	230	100 - 240V 50/60 Hz	100 - 240	100 - 240	100 - 240	100 - 240
輸出電壓 1	12或13.8 VDC 最大1.5A	2A/12VDC	1.5A/12VDC	0.5A/12VDC	1A/13.8VDC	2A/27.6VDC	3A/13.8VDC	5A/13.8VDC
輸出電壓 2	12或13.8 VDC 最大1A	0.5A/12VDC	0.5A/12VDC	2A/12VDC	—	—	—	—
充電式電池功率	12或13.8 VDC 最大0.3A	—	—	—	0.28A/14.5VDC	0.25A/27.6VDC	0.28A/14.5VDC	0.28V/14.5VDC
時間延遲調整 (秒)	0~45	0~75	—	0~75	—	—	—	—
重量 (公斤)	0.22	1	0.95	0.35	0.25	0.34	0.34	0.35
外殼尺寸 (mm)	129 x 73 x 50	157.5 x 99 x 68	157.5 x 99 x 68	129 x 73 x 50	122 x 100 x 68	122 x 100 x 68	122x100x68	122x100x68